

## PRODUKTINFO Heatit Z-Push Button4

### EGENSKAPER

- Batteridrevet veggbryter
- Passer i System 55, Elko RS-16 og Schneider Exxact
- Styrer 2 forskjellige grupper og inntil 10 enheter
- Styrer 8 scenarier via gateway
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	1 x CR2450 batteri
Trykknapp	4 stk
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C
Luftfuktighet	Maks. 80% RF
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Flirs	Nei
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxBxH)	71,2 x 71,2 x 13,6mm

Sertifisering	CE
	RoHS 2011/65/EU

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

### GARANTI

2 år

# HEATIT Z-PUSH BUTTON4

## - Batteridrevet veggbryter



Heatit Z-Push Button4 er en batteridrevet veggbryter med 4 trykknapper som lar deg styre Z-Wave-produktene som du har installert i ditt smarthussystem. Betjeningen av dine Z-Wave-produkter blir enkel og praktisk. Bryteren kan settes opp til å styre scenarier eller assosieres med andre Z-Wave produkter.

Heatit Z-Push Button4 kan styre 2 forskjellige assosiasjonsgrupper med inntil 10 produkter eller opptil 8 scenarier via din gateway.

Heatit Z-Push Button4 kan ikke brukes som en selvstendig enhet, den må inkluderes i en gateway for å fungere.

Bryteren passer inn i standard Elko, Schneider Exxact og System 55 rammesystemer.

Bryteren er enkel å installere, og kan festes med skruer eller dobbeltsidig tape.

