

# HEATIT Z-REPEATER

- signalforsterker. Dobbel USB 2A



Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er en multifunksjonell vekselstrøm Z-Wave signalforsterker med to USB strømadaptere som gir deg muligheten til å lade to enheter samtidig. Ideell til å forlenge det trådløse Z-Wave-signalet til områder med blindsoner - en løsning for alle som opplever dårlig trådløs forbindelse.

Med de oppladbare reservebatteriene vil enheten sikre deg at Z-Wave nettverket fortsatt er operativt i 6 timer ved strømbrudd. Viktige batteridrevne enheter som dørlåser, brannvarsler og innbruddsalarmer vil derfor fortsatt kommunisere med hverandre under strømbrudd.

Flere Heatit Z-Repeater-enheter kan legges til i et nettverk for å oppnå en omfattende og stabil nettverksdekning. Enheten plugges rett inn i en veggkontakt og er dermed svært fleksibel i forhold til plassering.

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er kompatibel med andre produsenters Z-Wave-systemer og kan legges til i et hvilket som helst Z-Wave nettverk. Ideell både for boliger og næringslokaler.

## PRODUKTINFO Heatit Z-Repeater

### EGENSKAPER

- Signalforsterker med batteri backup
- Opprettholder Z-Wave nettverket om strømmen blir borte
- Dobbel USB nettadapter/lader
- Plugges direkte inn i ordinære vegguttak
- SmartStart
- Oppladbare reservebatterier til bruk ved strømbrudd
- Velegnet for både boliger og næringslokaler
- Støtter krypteringsmodus S2 Unauthenticated

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	240V AC, 50/60Hz
Utgangseffekt	10W (5V DC 2A)
Batterikapasitet	200mAh oppladbare batterier
Levetid reservebatteri	Opprettholder mesh-nettverket i ca 6 timer ved strømbrudd
Omgivelsestemperatur	0°C til 45°C
Luftfuktighet	Maks. 85% RF
Pluggtype	Type F (Schuko)
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Størrelse (LxBxH)	66 x 55 x 55mm

Sertifisering	Z-Wave Plus CE
---------------	-------------------

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI	2 år
---------	------

EL-NR.	PRODUKT
45 126 86	Heatit Z-Repeater - dobbel USB 2A

